



Rider Técnico
AULAGA FOLK

Contacto: Daniel Guijarro

Tlfn: 615 361 203

E-mail: Danielguijarro@actuaproducciones.es

En la siguiente relación se detallan los equipos y sistemas de nuestra preferencia, si no fuera posible disponer de algún modelo de los indicados, deberá ser sustituido por otro de similares características previa consulta al técnico de sonido personal del grupo. **Es muy importante para el perfecto desarrollo de la actuación disponer de todo el material indicado y que los técnicos estén experimentados y familiarizados con el material.**

SISTEMA DE P.A

El sistema de P.A debe ser capaz de cubrir todo el recinto obteniendo una presión sonora suficiente para el espacio a sonorizar, sin ningún tipo de distorsión. Preferiblemente sistema line array.

Marcas: TW AUDIO, MEYER, EAW, ADAMSON, L'ACOUSTICS, y **siempre volado**. Deberá constar (en caso necesario de falta de cobertura) de uno o varios **front fill** ajustado con el sistema principal y **nunca se utilizarán cajas de plástico tipo multiuso para tal fin.**

CONTROL

Mesa de Mezclas

La mesa deberá estar colocada centrada al escenario en una superficie llana, y la distancia hasta el escenario dependerá de la abertura entre el sistema P.A, formando un triángulo entre los tres puntos (PA izquierda, PA derecha y control). Para calcular la distancia multiplicaremos por 1,5 la distancia entre PA's. (Ejemplo: Entre PA's hay 10 mts el control estará situado a 15 mts aprox.)

Modelos preferidos: Digidesing Venue SC 48, Yamaha PM3 RIVAGE, Yamaha CL5...Preferiblemente siempre mesas digitales.

Periféricos

1x Intercom con escenario y monitores (se necesitarán 4 comunicadores)

MONITORES

Será necesaria 3 **cuñas** (al margen de la cuna del PFL del técnico de monitores) con envío independientes.

Serán necesarios 3 sistemas In-Ear del mismo modelo. Preferiblemente Sennheiser G4.

Será necesario 2 Side-Fill con envíos independientes.

El CUE ha de ser del mismo modelo y marca que las cuñas de escenario.

Nunca se utilizarán cajas de plástico tipo multiuso.

Marcas preferidas; TW AUDIO C12/C15, MEYER, MARTIN, EAW...

Mesa de Mezclas

La mesa debe de estar situada preferiblemente en el lado derecho del escenario, detrás del sistema de PA. Modelos preferidos; Digidesing Venue SC 48, Yamaha PM3 RIVAGE, Yamaha CL5...

Las señales con phantom se darán SIEMPRE DESDE PA, siempre y cuando los rack's de preamps se encuentren en el escenario, de no ser así, se darán desde monitores.

MICROFONIA

Necesarios 3 sistemas inalámbricos Sennheiser G4 con petaca de instrumentos + cableado minijack a Jack + 1 sistema inalámbrico Sennheiser G4 con DPA 4099. La microfónica necesaria para la correcta sonorización del concierto se puede obtener en la lista de canales adjunta, **cualquier variación deberá ser consultada**. Todos los pies de micro deberán ser negros, así como el cableado. **La microfónica será de uso exclusivo para la sonorización de Aulaga Folk.**

CORRIENTE DE ESCENARIO

Serán necesarios varios puntos repartidos en la posición de cada uno de los artistas, con un **mínimo de 3 tomas por artista.**

TARIMAS

Serán necesarias 2 tarimas de 2 M x 1 M elevadas a 40cm del escenario. Las tarimas irán en la parte de atrás centradas para la batería.

ACOMETIDA DE CORRIENTE

Debe de ser independiente de la acometida de luces, por lo menos en cuanto a protecciones, y acorde con el consumo del equipo de sonido. En caso de no soportar la acometida el consumo del equipo, debe alquilarse un generador externo.

LISTA DE CANALES Y MICROFONIA

CH	Instrumento	Micrófono	Stand	Notas	NºStoc
1	Bombo IN	Shure Beta 91A	-	-	1
2	Bombo OUT	Shure Beta 52	Jirafa Pequeño	-	1
3	Caja UP	Shure SM57	Jirafa Pequeño	-	1
4	Caja DOWN	Shure Beta57	Jirafa Pequeño	-	1
5	H/H	Sennheiser E914	Jirafa Pequeño	-	1
6	Tom 1	Sennheiser e904	Pinza	-	1
7	Tom 2	Sennheiser e904	Pinza	-	2
8	Tom 3	Sennheiser e904	Pinza	-	3
9	O/H L	AKG C414	Jirafa Grande	-	1
10	O/H R	AKG C414	Jirafa Grande	-	2
11	Bajo Linea	D.I Klarktechnik DN100			1
12	Guitarra Elec L	XLR		D.I. SPARE	
13	Guitarra Elec R	XLR		D.I. SPARE	
14	Clarinete	DPA 4099	Inalámbrico	En posición de Guitarra	1
15	Violín	Petaca Sennheiser G4 de instrumento (Necesario un MINIJACK – JACK)	Inalámbrico	Necesaria petaca de instrumento y minijack a jack.	1
16	Flautas	Shure SM58	Jirafa Grande	-	1
17	Gtr Flamenca	Petaca Sennheiser G4 de instrumento (Necesario un MINIJACK – JACK)	Inalámbrico	D.I. SPARE	1
18	Godín R	Petaca Sennheiser G4 de instrumento (Necesario un MINIJACK – JACK)	Inalámbrico	1º Salida de receptor a pedalera con JACK 2º Salida de pedalera con JACK a canal 18 D.I. SPARE	2
19	Voz Violín	Shure SM58	Jirafa Grande		1
20	Voz Lourdes	Shure SM58	Jirafa Grande		2
21	Voz Juan Carlos	Shure SM58	Jirafa Grande		3
22	Voz Javi	Shure SM58	Jirafa Grande	-	4

LISTA DE ENVIOS MESA MONITORES

Nº Envío	Músico	Tipo	Destino	Nº Stock*
1	Violín	In-Ear	Delantero L	1
2	Voz Lourdes	In-Ear	Delantero LC	2
3	Voz Juan Carlos	In-Ear	Delantero RC	3
4	Voz Javi	Suelo	Delantero R	1
5	Batería	XLR	Trasero L	-
6	Bajo	Suelo	Trasero C	2
7	Guitarra	Suelo	Trasero R	3
8	Side Fill L	TOP	Izquierda	1
9	Side Fill L	TOP	Derecha	2

*nº Stock Actúa Sonido e Iluminación

LISTA DE ENVIOS MESA P.A.

Nº Envío	Tipo	Destino
14	SUB	SUB
15	PA L	P.A. L + FrontFill
16	PA R	P.A. R + FrontFill
-	TalkBack	A canal 30 mesa monitores

PLANO



XLR



ELECTRICA 2 XLR



CLARINETE

-VIOLÍN



-VOZ LOURDES

-FLAUTAS



-VOZ JUAN CARLOS

-VOZ JAVI



INALÁMBRICAS

-FLAMENCA

-GODÍN Pedalera IN / OUT (JACK)

